

**Observera:**

Våra trafikexempel är vad benämningen säger: EXEMPEL, en mall, med förslag på hur du KAN sända och hur motstationen kan tänkas svara. Under våra inledande trafikövningar ska vi försöka hålla vi oss till mallen.

Exemplen är tänkta att underlätta för oss i början. Sämnder du från mallen behöver du inte splittra din uppmärksamhet genom att fundera på hur orden stavas. Håller du dej till en av mallarna kommer du att klara dej medan du bygger upp den erfarenhet som du kommer att leva på längre fram. När du känner dej tillräckligt varm i kläderna kan du sända efter ditt eget huvud och göra dig en mall som passar bara dej.

## SK7RN telegrafiträning

### Trafikexempel 1 och 2 på svenska

#### 1 a Allmänt anrop (CQ).

DE ..... QRL? [Lyssna nycket noga!

[din stationssignal]

CQ CQ CQ de ..... [PSE] [+] K

[din stationssignal] [din stationssignal]

#### 1b Riktat anrop

**Du hör ett CQ eller ett QSO som avslutas och ropar på den stationen.**

.....

[motstationens anropssignal] [motstationens anropssignal]

DE

..... [PSE] [+] K

[din stationssignal ]

## 2a Första sändningspass

sedan du fått svar på ditt CQ av en svensk motstation:

.....

[motstationens anropssignal, sänd två gånger]

DE

..... =

[din stationssignal ]

HEJ OCH TACK FÖR ANROPET=  
DIN RST är 599 599=  
MITT QTH ÄR

..... =

[Platsen där du är, sänd 2 ggr]

JAG HETER

..... =

[Ditt namn, sänd två ggr]

HW CPY? =

.....

[motstationens anropssignal, sänd två gånger]

DE

..... = K

[din stationssignal ]

## 2b Första sändningspass om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej:

.....

[motstationens anropssignal, sänd två gånger]

DE

..... =

[din stationssignal ]

HEJ .....

[operatörens namn]

ES TACK FÖR FB RPRT FRÅN .....

[motstationens QTH]

DIN RST ÄR [t ex] 599 599 =

MITT QTH ÄR .....

[Platsen där du är]

JAG HETER .....

[Ditt namn, sänd två gånger]

HW CPY? =

.....

[motstationens anropssignal]

DE

..... = K

[din stationssignal ]

## 2c Andra sändningspasset (ofta avslutning):

.....

[motstationens anropssignal]

DE

..... =

[din stationssignal ]

FB .....

[operatörens namn]

OCH TACK FÖR INFO =

MIN RIG ÄR .....

[Märke och modell],

EFFEKTEN ÄR .....WATT

[Effekt]

ANTENNEN ÄR ..... =

[Typ av antenn]

WX HÄR ÄR ..... =

[Beskriv kortfattat vädret just nu]

NU QRU=

QSL VIA ..... =

[Beskriv hur du tänker skicka QSL annars utelämna]

TACK FÖR ETT TREVLIGT OSO DU

.....

[operatörens namn]

JAG HOPPAS VI HÖRS SNART IGEN = 73+

.....

[motstationens anropssignal]

DE

..... = @

[din stationssignal ]

## **Uppvärmning – sändningsträning**

Innan du börjar sända med en rak nyckel bör du som alla idrottsmän värma upp de muskelgrupper som ska arbeta. Skaka loss handen så att den känns avslappnad. Därefter kan du sända någon av nedanstående telegrafiramsor. Sänd i din normala takt. När du kommer till sista bokstaven börjar du om utan ordmellanrum.

### ***Distinkt takt***

En ramsa som har mycket distinkt takt är

**BENGET**

***Andra ramsor att träna på***

**MUSAUT**

**MISSISIPPIHIS**

**S**

### ***Snarlika tecken***

Snarlika tecken kan också vålla problem. Träna gärna på följande teckensträngar. Gör som tidigare och börja om från början av strängen utan ordmellanrum.

**TNDB6**

**EAUV4**

**EISH5**

***Försök med korta***

Prova också att sända meningen

**SHE IS 55 ES SHE IS HIS SISTER**