



By mriisj | Kreidler.dk

- 1 = Scheinwerfer - zwangsgeschaltet  
(Glühlampe: T 6V 15W)
- 2 = Blinker vorn  
(2a = Blinker links, 2b Blinker rechts,  
Glühlampe RL 6 V 21W)
- 8 = Blinkerschalter
- 10 = Zündkerze (WE 175)
- 13 = Bremslichtshalter.  
(13a = Vorne)  
(13b = Hinten)

- 17 = Magnetzündergenerator, BOSCH 6 V 19/10-5W
- 18 = Blinker hinten (ULO 245)  
(18a = Blinker links, 18b Blinker rechts,  
Glühlampen: RL 6 V 21W)
- 19 = Schluss-, Brems-, Kennzeichenleuchte  
zwangsgeschaltet  
(Glühlampen: H 6 V 2W für Schlußlicht  
G 6 V 5 W für Bremslicht)
- 20 = Blinkbaustein mit integriertem NiCd-Trockenakku (ULO 801)  
6 V 1 Ah, blinkgerber und schmelssicherung 8 A

Lfd. Nr.  
A 2.12a

## Schaltplan 285.02.95/1

**Mofa Flory 22** mit Blinkanlagenachrüstsatz  
(Teile Nr. 295.04.00)



Gültig  
ab fg.-Nr. 2 624 512  
bis fg.-Nr. \_\_\_\_\_