

Rimsøhuset
Rimsø Bygade 22
8500 Grenaa

Kære Rimsøhuset

Din sag er afsluttet.

Sikkerhedsstyrelsen har den 28-01-2022 kontrolleret dele af den elektriske installation hos Rimsøhuset på adressen Rimsø Bygade 22, 8500 Grenaa.

Ved tilsynet fandt vi nogle forhold af mindre alvorlig karakter.

Vi gør ikke mere i denne sag, men vi gør opmærksom på, at du er ansvarlig for at udbedre nedenstående fejl og mangler ved elinstallationen:

Hovedtavle i kælder, 151 D 6436:

- I toppen af tavlen var der åbninger, hvor kablerne blev ført ind i tavlen. Efter tilslutning af kabler m.v. skal eventuelle ubenyttede indføringsåbninger o.l. lukkes således, at tavlen opnår den forudsete kapslingsklasse på IPXXB eller IP2X, jf. § 18, stk. 2 i installationsbekendtgørelsen.
Med henvisning til DS/HD 60364-4-41:2017, pkt. 412.2.2.1 og Anneks A, jf. § 3 i installationsbekendtgørelsen.
- Der manglede blændplader ved tavlefronter. Der skal etableres grundbeskyttelse, således det under normale forhold ikke er muligt at komme i kontakt med spændingsførende dele, jf. § 6 i installationsbekendtgørelsen.
Med henvisning til DS/HD 60364-4-41:2017, pkt. 412.2.2.1 og Anneks A, jf. § 3 i installationsbekendtgørelsen.
- Der manglede i flere tilfælde entydig mærkning ved RCD'er (fejlstrømsafbrydere) og koblings- og betjeningsudstyr (automatsikringer, minikredsafbrydere og gruppeafbrydere). Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en entydig mærkning, som angiver, hvilke dele af installationen, det betjener, jf. § 30 i installationsbekendtgørelsen.
- Der manglede i flere tilfælde opmærkning af de max tilladte mærkestrømme for overstrømsbeskyttelsesudstyret (automatsikringer, minikredsafbrydere og gruppeafbrydere), jf. § 31 i installationsbekendtgørelsen.



28-01-2022
Sagsnr. TIL-40-004658
Casper Bom

Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00

sik@sik.dk
www.sik.dk
CVR nr. 27 40 31 23

Sikkerhedsstyrelsen
er certificeret efter
DS/EN ISO 9001:2015

**Installationen:**

- Det blev konstateret, at klasse 1 brugsgenstande (fx mikrobølgeovn, elko-ger, kaffemaskine, køleskab og fryser) ikke var tilsluttet beskyttelseslede- ren. Schuko (CEE7) stikproppen skal udskiftes til en dansk stikprop med jordben, eller forsynes med en forsats, således at der etableres forbindelse til beskyttelseslederen, jf. § 7 i installationsbekendtgørelsen.

Nød- og panikbelysning:

- De lysende flugtvejsskilte i fællesområdets gangarealer tændte ikke, da el- forsyningen forsvandt i området. Batterierne var sandsynligvis flade, og vi blev oplyst om, at der allerede var nye batterier på vej.

Det skal sikres, at de lokale flugtvejsskilte fungerer i tilfælde af fejl i den normale forsyning, jf. § 17, stk. 1 i installationsbekendtgørelsen.

Med henvisning til DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK), pkt. 560.9.6, jf. § 3 i installationsbekendtgørelsen.

Hvis der er utilstrækkelig nød- og panikbelysning vil det kunne medføre, at evakueringsforholdene i området bliver vanskeliggjort, og personer såle- des ikke kan orientere sig sikkert.

Elsikkerhedsattest:

- Vi har fået oplyst ved besøget, at forsamlingslokalerne eller bygningen i sin helhed var beregnet til 150 personer eller derover, jf. jeres vejledning fra de lokale brandmyndigheder. Dette kan medføre at:
- Der er krav om en gyldig elsikkerhedsattest, som skal opsættes i forsam- lingslokalet på et for publikum synligt sted, jf. § 2 i *Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler* (BEK. nr. 1119 af 13/11/2019).

Elsikkerhedsattesten er et bevis på, at der er foretaget kontrol af elinstalla- tioner og brugsgenstande samt nødbelysning, herunder flugtvejs- og panik- belysning, ABDL- og varslingsanlæg, og at disse er fundet i orden.

- Bekendtgørelsen kan findes her:
<https://retsinformation.dk/eli/ta/2019/1119/>.

Generelt:

- Der er kun foretaget en stikprøve kontrol i installationen. Hvis de fundne fejl og mangler også findes andre steder i installationen, skal de naturligvis også rettes.

**Det siger reglerne**

Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på, at du som ejer er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse, og at installationen er lovlig og sikker at bruge. Det står i elsikkerhedslovens § 10, stk. 2.

Vi gør desuden opmærksom på, at faste elektriske installationer kun må udføres af [autoriserede elinstallatørvirksomheder](#).

Du kan finde installationsbekendtgørelsen (BEK nr. 1082 af 12/07/2016), elsikkerhedsloven (LBK nr. 26 af 10/01/2019), autorisationsloven (LBK nr. 30 af 11/01/2019) samt yderligere information på [sik.dk](#).

Vi behandler personoplysninger om dig

Du kan læse mere på <https://www.sik.dk/om-os/sik/privatlivspolitik-og-gdpr>.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 73 20 00. Husk at have dit sagsnummer klar. Du kan også skrive til os på sik@sik.dk eller via e-boks.

Venlig hilsen

Casper Bom
Teknisk Sagsbehandler