

Nødkaldsboks (MX-serien)

Lev. varenummer	MX2/MX3/MX6/MX8
Lev. varebetegnelse	Nødkaldsboks med PSTN/GSM/PSTN+IP/GSM+IP tilslutning
CE-mærket	Ja
IP-klasse	-
Vægt	700 gram med nødbatteri
Medfølgende udstyr	1 stk. strømstik, 1 stk. forud installeret nødbatteri
Øvrigt	Fås også som KIT der inkluderer alarmsender WTRQ



CEKURA nødkaldsserie tilbyder en lang række produkter, som er skabt til at give brugerne samt personale den optimale tryghed og sikkerhed. Nødkaldsapparatet er kommunikationsenheden, der sikrer korrekt og sikker levering af information om alarm til vagtcentralen.

Nødkaldsapparatet er specielt udviklet til at fungere som tryghed for udeboende borgere. Den fungerer både som nødkald via den bærbare alarmsender, men kan også programmeres til samtidigt at fungere som hjemmealarm for borgeren ved at tilkoble bevægelsessensorer og døralarmer. Alle enheder, hvad enten det er alarmsendere, døralarmer, røgalarmer eller andet, tilkobles nødkaldsapparatet, og straks ved aktivering af alarm afsendes information til vagtcentralen.

Specifikationer:

- Strømforsyning: 12V/1,5A
- Nødbatteri: 7,2V 1600mAh Ni-MH genopladeligt batteri x 6 AA
- Nødbatteri levetid: op til 48 timer
- Højttaler: 3W
- Frekvens: 869 MHz
- Rækkevidde: op til 400 meter i åbent rum (afhænger af enhederne tilkøbt nødkaldsboksen)
- Driftstemperatur: -10°C til 45°C
- Fugtighed: op til 90 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 57,6x164x216 mm
- Indbygget antenne
- Mulighed for tilkobling af op til 100 sensorer

Funktioner:

- Kommunikationsprotokoller: Contact ID, Tunstall TTNNew, Climax CPC Dialect, Franklin 4+2 m.fl.
- Alarmrangeringsformater: DTMF CID rapportering, Modificeret CID/SIA rapportering over TCP/IP, Tale rapportering, SMS rapportering
- Mulighed for både at stå på en plan overflade samt vægphængt (vægbeslag kan tilkøbes)
- Anvender mobilnetværk (GSM), men kan også fås som PSTN og IP udgaver.
- Fuld duplex to-vejs kommunikation
- Utallige programmeringsmuligheder med programmeringssoftwaren
- Fjernprogrammering via SMS
- Fjernopdatering af firmware.
- Automatiske tjek-ind rapporter

