




## FLLC-Calco-LED-Lysgiver

- LED lysgiver
- Med eller uten funkling og/eller fargehjul.
- Mulighet for DALI og DMX



### Teknisk Info

<b>Lyskilde:</b>	LED	<b>Levetid:</b>	50 000h
<b>Total effektforbruk:</b>	80w	<b>Materiale:</b>	Stål/Aluminium
<b>Spenning:</b>	220 - 240	<b>Funkling:</b>	Valgfritt
<b>Montasje:</b>	Utenpåliggende	<b>Tilkobling:</b>	Europlugg
<b>Styring:</b>	DALI / DMX / ON/OFF	<b>Bredde:</b>	264mm
<b>Frekvens:</b>	50-60Hz	<b>Lengde:</b>	270mm
<b>Lysfarge:</b>	3000k / 5000k	<b>Høyde:</b>	135mm
<b>Fargegjengivelse:</b>	CRI >85		
<b>Lumen:</b>	8000 (fiber gir tap)		
<b>IP grad:</b>	IP20		

### Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
Funkling	Funklingshjul. Ofte brukt i stjernehimmel.
Fargehjul	Brukes ofte i dekorasjon
DALI / DMX	Styring.
-	-

Vi prosjekterer og produserer, Led og Fiberoptisk lysanlegg



Fiberoptisk Calco AS Tlf +47 37 15 35 10 Mail: [post@fiberoptisk.no](mailto:post@fiberoptisk.no) [www.fiberoptisk.no](http://www.fiberoptisk.no)

