



K 545 246 a

By mrijsj

Kreidler.dk

- | | |
|---|--|
| <p>1 = Scheinwerfer (Glühlampe: BA20d 6V 35/35W) 2 = Blinker vorn (ULO 245) (2a = Blinker links, 2b Blinker rechts, Glühlampe BA15s 6V 21W) 3 = Tachometer (Glühlampe BA7s 6V 0,6W) 4 = Drehzahlmesser 24.000 Per. (Glühlampe BA7s 6V 0,6W) 5 = Wechselstromsnarre 6 = Signalleuchten für Blinker und Fernlicht (Glühlampen mit signalleuchten vergessen: Teile-Nr. 27.78.75 für Blinker, Teile-Nr. 27.78.69 für Fernlicht) 7 = Lenkerschalter links für Licht (Magura-Merit 584) (7a = Lichts und motor aus schalter, 7b = Abblendschalter, 7c = Schnarrenbetätigung) 8 = Lenkerschalter Rechts für Blinker und motot tot (Magura-Merit 584)</p> | <p>9 = Schaltgerät für Zünder 10 = Zündkerze W260 T1 (Bosch W3AC) 11 = Gleichrichter (1 Diode) (Teile-Nr. 97.03.17) 12 = Zündschalter (Teile-Nr. 97.03.95) 13 = Bremslichtshalter 14 = Sicherung 8A 15 = Blinkgerber 16 = Naßbatterie 6V 6,8Ah 17 = Magnetzündergenerator, BOSCH MHKZ 6V 35/18-5W 18 = Blinker hinten (ULO 245) (18a = Blinker links, 18b Blinker rechts, Glühlampe BA15s 6V 21W) 19 = Brems-, Schluss-, Kennzelchenleuchte (ULO 250) (Glühlampen: BAY15D 6V 18/5 W)</p> |
|---|--|

Lfd. Nr
9.02
D 1.22

Schaltplan 87.84.81

Florett RS-B/RSH-B



Gültig
ab fg.-Nr. 515303
bis fg.-Nr. 5163404