



1 = Scheinwerfer (Glühlampe: BA20d 6V 35/35W)

2 = Blinker vorn (ULO 245)

(2a = Blinker links, 2b Blinker rechts, Glühlampe BA15s 6V 21W)

3 = Tachometer (Glühlampe BA7s 6V 0,6W)

4 = Drehzahlmesser

(Glühlampe BA7s 6V 0,6W)

5 = Wechselstromschnarre

6 = Signalleuchten für Blinker und Fernlicht

(Glühlampen mit signalleuchtengehäuse vergossen

Teile-Nr. 27.78.75 für Blinker, Teile-Nr. 27.78.69 für Fernlicht

7 = Lenkerschalter (Magura-Merit 584)

(7b = Abblendschalter, 7c = Signaltaste, 7d = Lichthupe)

8 = Blinkschalter (Magura-Merit 584)

8a = Blinkschalter, 8b = Kurzschlußschalter

9 = Schaltgerät für Zünder

10 = Zündkerze Bosch W260ET1 (W8AC)

11 = Gleichrichter (1 Diode)

12 = Zünd-Lichtschalter (Teile-Nr. 27.78.66)

13 = Bremslichtshalter

14 = Sicherung 8A

15 = Blinkgeber

16 = Naßbatterie 6V 6,7Ah

17 = Magnetzündergenerator, BOSCH 6V 35-5/18W bis Fahrgest.-Nr 5 166 554, und von Fahrgest.-Nr 5 167 155, bis Fahrgest.-Nr 5 168 954

Magnetzündergenerator, Motoplat MHKZ 6V 35-5/18W

von Fahrgest.-Nr 5 166 555 bis Fahrgest.-Nr 5 167 154

18 = Blinker hinten (ULO 245)

(18a = Blinker links, 18b Blinker rechts, Glühlampe BA15s 6V 21W)

19 = Brems-, Schluß-, Kennzeichenleuchte (ULO 252)

(Glühlampen: BA15s 6V 5W für Schlußlicht, BA15s 6V 21W für Bremslicht)

By mriisj

Kreidler.dk

Lfd. Nr.
9.04
D 1.24

Schaltplan 87.84.61

Florett RS L



Gültig
ab fg.-Nr. 5 164 505
bis fg.-Nr. 5 168 954