



Rev. 1.1

By mriisj Kridler.dk

- | | |
|---|---|
| <p>1 = Forlygte (Glødepære: BA20d 6V 15/15W)
 2 = Blinklygte forrest (ULO 245)
 (2a = Venstre blink, 2b = Højre blink, Glødepære BA15s 6V 10W)
 3 = Speedometer (Glødepære BA7s 6V 0,6W)
 4 = Omdrejningstæller 24.000 Per.
 (Glødepære BA7s 6V 0,6W)
 5 = vekseldstrøms horn
 6 = Kontrolllys for Blinklys og Fjernlys
 (Glødepære med kontrolllyshus
 Del-Nr. 27.78.75 for Blinklys, Del-Nr. 27.78.69 for Fjernlys)
 7 = Kontakt til lys og horn (Magura-Merit 584)
 (7b = Kort / Langt lys, 7c = Horn, 7d = Overhalings lys)</p> | <p>8 = Kontakt til blinklys (Magura-Merit 584)
 9 = Ensrætter med 2 dioder
 10 = Tændrør (Bosch W175T1) (NGK B6HS)
 12 = Tændings og lys kontakt (Del-Nr. 27.08.73)
 13 = Bremselys kontakt
 14 = Sikring 8 ampere
 15 = Blinklys relæ
 16 = Batteri 1 ampere
 17 = Svinghjulsmagnet, BOSCH MHKZ 6V 19/5W
 18 = Blinklys bag (ULO 245)
 (18a = Venstre blink, 18b = Højre blink, Glødepære BA15s 6V 10W)
 19 = Baglygte med stoplys og baglys (ULO 252)
 (Glødepære: BA15s 6V 5W for stoplys, BA15s 6V 3W for baglys)</p> |
|---|---|

Lfd. Nr.

Lednings diagram med blinklys

Dansk RMC (Super) Elektronik



Dansk 30 kmt. knallert
 Gyldig fra 1977 og frem