

## SK7RN telegrafträning (engelska)

### 1 a Allmänt anrop (CQ).

DE [din stationssignal] QRL?  
CQ CQ CQ de [din stationssignal] [din stationssignal] + K

### 1b Riktat anrop

[motstationens signal] [motstationens signal]  
DE [din stationssignal] + K

### 2 a Första sändningspass sedan du fått svar på ett CQ av en motstation

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =  
GM (OM) ES TNX FER COMING BACK ON MY CALL=  
UR SIGS RST IS (t.ex) 599

MY QTH IS [PLATSEN DÄR DU ÄR] =  
MY NAME IS [DITT NAMN]=  
HW CPY? =  
[motstationens signal] DE [din stationssignal] =K

### 2 b Första sändningspass om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej:

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =  
GM DR [namn] ES TNX FER FB RPRT FROM [motstationens QTH om du har det] =  
UR SIGS RST IS (t ex) 599 =  
MY QTH IS [PLATSEN DÄR DU ÄR] =  
MY NAME IS [DITT NAMN] =  
HW CPY DR [namn]? =  
[motstationens signal] DE [din stationssignal] =K

### 2 c Andra sändningspasset (ofta avslutning):

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =  
FB DR [namn] ES TNX FER INFO =  
MY RIG IS [Märke och modell] RUNNING [Effekt] WATTS  
ANT IS [Typ av antenn] =  
WX HR IS [BESKRIV VÄDRET JUST NU] =  
PSE QSL VIA BURO (detta om du ämnar QSL:a kontakten via QSL byrå)  
NW QRU=  
TNX FER NICE OSO=  
73 AND HPE CUAGN DR [NAMN] +  
[motstationens signal] DE [din stationssignal] =@

### 3 a Ibland som extra avslutning

TNX FER INFO AND NICE OSO, 73 AND HPE CUAGN DR [NAMN] +  
[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

## SK7RN telegrafträning (svenska)

### 1 a Allmänt anrop (CQ).

DE [din stationssignal] QRL?

CQ CQ CQ de [din stationssignal] [din stationssignal] + K

### 1b Riktat anrop

[motstationens signal] [motstationens signal]

DE [din stationssignal] + K

### 2a Första sändningspass sedan du fått svar på ditt CQ av en svensk motstation:

[motstationens signal] [motstationens signal] DE [din stationssignal]

HEJ OCH TACK FÖR ANROPET=

DIN RST 599 599=

MITT QTH ÄR [Platsen där du är] =

JAG HETER [Ditt namn] =

HW CPY? =

### 2 b Första sändningspass om din motstation redan har sänt sitt första pass till dej:

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

HEJ [namn] ES TACK FÖR FB RPRT FRÅN [motstationens QTH om du har det] =

DIN RST ÄR (t ex) 599 599=

MITT QTH ÄR [Platsen där du är] =

JAG HETER [Ditt namn] =

HW CPY? =

[motstationens signal] DE [din stationssignal] + K

### 2 c Andra sändningspasset (ofta avslutning):

[motstationens signal] DE [din stationssignal] =

FB [namn] OCH TACK FÖR INFO =

MY RIG ÄR [Märke och model], [Effekt] WATTS

ANT ÄR [Typ av antenn] =

WX HÄR ÄR [Beskriv kortfattat vädret just nu ]

QSL VIA BURO (om du ämnar QSL:a kontakten via QSL byrå, kan ju också vara direkt QSL)

NU QRU=

TACK (Namn) FÖR ETT TREVLIGT OSO, JAG HOPPAS VI HÖRS SNART IGEN =  
73 +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

### 3a Ibland som extra avslutning

TACK [NAMN] FÖR NU, CUAGN 73 +

[motstationens signal] DE [din stationssignal] @

HEJ TU E E