

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>Call (station 2) Call (station 2) DE Call (station 1) Call (station 1) +K</p>		<p>Du (Station 1) gör ett riktat anrop till en station som du antingen hört ropa CQ eller som avslutar ett QSO med någon annan station.</p> <p>Om du själv blir uppropad svarar du enligt mallen för Station 2.</p> <p>I stället för att avsluta med +K är det också vanligt att sända PSE K dvs. please kom</p>
	<p>Call (station 1) DE Call (station 2) = HI ES TNX FER CALL (=) UR RST IS (t.ex. 599 (=) MY QTH IS(= MY NAME IS(= HW ? (=) Call (station 1) DE Call (station 2) = K (eller BK)</p>	<p>Du får svar av din motstation, som svarar och sänder sitt första pass till dej. Det kan vara något i stil med det här.</p>

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>R Call (station 2) DE Call (station 1) = TNX FER (FB) RPRT DR.....(namn) UR RST IS(= MY QTH IS(= MY NAME IS (namn) (=) HW ? = Call (station 2) DE Call (station 1) = K</p>		<p>Sänd ditt pass.</p> <p>Skifta tillbaka med K eller BK</p>
	<p>R Call (station 1) DE Call (station 2)= TNX FER NICE OSO, HPE CUAGN, VY 73 = Call (station 1) DE Call (station 2) + @</p>	<p>Motstationen tackar för QSO-t och avslutar.</p>
<p>R Call (station 2) DE Call (station 1) = TNX FER NICE QSO,HPE CUAGN DR(namn) 73 = Call (station 2) DE Call (station 1) + @</p>		<p>Kvittera ifall du klarat av att ta emot det som sänts. Igen: Ta det lugnt. Det är inte hela världen ifall du missat lite.</p> <p>Anpassa dej efter motstationen. Var den kortfattad som i detta exempel, var kortfattad själv. Var alltid hövlig. Tacka och avsluta.</p>