

Sambandsinstruktion

Avsändaren (myndighetspersonen) behöver ett kvitto på att Ölands Radioamatörer tagit emot meddelandet för vidarebefordran. Operatören sätter på ett tidsnummer, som är meddelandets id-nummer. Inom SK7RN använder vi lokal tid.

Operatören signerar meddelandet, innan avsändaren får ett ex som kvitto.

Operatören sänder meddelandet till destinationens operatör. Fälten skall sändas i den ordning som de förekommer i blanketten (se exempel nedan).

På mottagarsidan tar operatören emot meddelandet, direkt på en tom blankett, och kvitterar till avsändarens operatör med angivande av anropssignaler och tidsnummer. Bägge noterar ett klockslag i rutan sänt/mottaget.

Operatören söker upp mottagaren och ber denne kvittera med klockslag och signatur.

Operatören river av originalet och överlämnar till mottagaren, och behåller kopian som kvittens på att meddelandet är levererat.

Procedur

Avsändaren

1. Avsändaren fyller själv i: *Till, Avsändare, Mottagare* (om relevant), *Meddelande*.
2. Operatören fyller i *Från* och *Operatör*.
3. Fältet *Egen plats* kan lämnas tomt, eftersom det är identiskt med *Från*.
4. Operatören fyller i: *Tidsnummer* (lokal tid), *Kvitterat* (klockslag och signatur).
5. Operatören river av ett ex och överlämnar till avsändaren som kvitto.
6. Operatören sänder meddelandet till mottagaren.
7. Operatören fyller i: *Sänt/Mottaget* (klockslag). Stryk över den rubrik som ej avses.

Mottagaren

1. Operatören fyller i *Operatör*.
2. Operatören tar emot och fyller i (i förekommande fall): *Från* (plats), *Till* (plats), *Avsändare, Mottagare, Tidsnummer, Meddelande*.
3. Fältet *Egen plats* kan lämnas tomt, om det är identiskt med *Till* (plats).
4. Operatören kvitterar meddelandet med angivande av tidsnummer.
5. Operatören fyller i: *Sänt/Mottaget* (klockslag). Stryk över den rubrik som ej avses.
6. Operatören söker upp mottagaren.
7. Mottagaren fyller i: *Kvitterat* (klockslag och signatur).
8. Operatören överlämnar originalet till mottagaren. Kopian behålls som kvitto på att meddelandet är levererat.

Trafikexempel

Bara **fetstilta** rubriker och innehåll sänds. Ej ifyllda rutor hoppas över.

1. SM7MQE från SM7GXQ, kom.
2. SM7MQE, kom.
3. 1 meddelande. Skriv, kom.
4. Kom.
5. **Från:** Kommunhuset Mörbylånga. **Till:** Färjestaden. Kom.
6. Kom.
7. **Avsändare:** Beredskapshandläggaren. **Mottagare:** FRG. Kom.
8. Kom.
9. **Tidsnummer:** 1 3 0 0 2 8. Kom.
10. Kom.
11. **Meddelande:** Orkanvarning utfärdad
Slut, kom.
12. SM7GXQ från SM7MQE. Jag kvitterar tidsnummer 1 3 0 0 2 8. Kom.
13. Uppfattat. Från SM7GXQ, klart slut.

Den sändande operatören bör pausa med jämna mellanrum och invänta klartecken att fortsätta ("kom"). Ovanstående är exempel på detta.

Punkt i meddelandetext bör ersättas med "STOP".

Siffergrupper och förkortningar i meddelandet skall bokstaveras och i förekommande fall kollationeras.

Observera att det alltid är mottagande station som ansvarar för att meddelandet är korrekt mottaget.