




FLLC-Calco-LED-Lysgiver

- LED lysgiver
- Med eller uten funkling og/eller fargehjul.
- Mulighet for DALI og DMX



Teknisk Info

Lyskilde:	LED	Levetid:	50 000h
Total effektforbruk:	40w	Materiale:	Stål/Aluminium
Spenning:	220 - 240	Funkling:	Valgfritt
Montasje:	Utenpåliggende	Tilkobling:	Europlugg
Styring:	DALI / DMX / ON/OFF	Bredde:	264mm
Frekvens:	50-60Hz	Lengde:	270mm
Lysfarge:	3000k / 5000k	Høyde:	135mm
Fargegjengivelse:	CRI >85		
Lumen:	4000 (fiber gir tap)		
IP grad:	IP20		

Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
Funkling	Funklingshjul. Ofte brukt i stjernehimmel.
Fargehjul	Brukes ofte i dekorasjon
DALI / DMX	Styring.
-	-

Vi prosjekterer og produserer, Led og Fiberoptisk lysanlegg



Fiberoptisk Calco AS Tlf +47 37 15 35 10 Mail: post@fiberoptisk.no www.fiberoptisk.no

