

# CSXi serien



## KOMPAKT SOFTSTARTER

### Features

#### Motorstyring

- Konstant strøm
- Strømrampe
- Friløb til stop
- Soft stop

#### Beskyttelsesfunktioner

- Motor overbelastning
- Fasefejl
- Starttid overskredet

- Faserækkefølge
- Fasestrøm ubalance
- Motor termistor
- Effektkredsløbsfejl
- Net-frekvens
- Øjeblikkelig overstrøm
- Bypass overbelastning
- Kommunikationsfejl

#### Digital Interface

- Relæ (fixed)
- Relæ (programmerbar, trip eller run)
- Relæ (fixed, run)

### Specifikationer

#### Generel

Strømområde .....	18 A ~ 200 A (nominel)
Motortilslutning.....	In-line
Bypass.....	Indbygget

#### Forsyning

Effektspænding	
CSXi-xxxx-V4 .....	3 x 200 VAC ~ 440 VAC (+10% / -15%)
CSXi-xxxx-V6 .....	3 x 200 VAC ~ 575 VAC (+10% / -15%)
Styrespænding (A1, A2, A3)	
C1 .....	110 ~ 240 VAC (+10% / -15%)
.....	eller 380 ~ 440 VAC (+10% / -15%)
C2 .....	24 VAC / 24 VDC (±20%)
Netfrekvens .....	45 Hz til 66 Hz

For mere dokumentation, besøg [www.nikatech.dk](http://www.nikatech.dk)

# CSXi serien

## 200 - 400 VAC, in-line tilslutning, indbygget bypass

Partnummer	Betegnelse	Standard Duty 4 x FLC, 6 sek		Heavy Duty 4 x FLC, 20 sek		Dimensioner (mm)			Lager
		kW @ 400V	Max Amp	kW @ 400V	Max Amp	H	W	D	
CSXi-007-41	CSXi-007-V4-C1	7.5	18	7.5	17	201	98	165	●
CSXi-015-41	CSXi-015-V4-C1	15	34	15	30	201	98	165	●
CSXi-018-41	CSXi-018-V4-C1	18.5	42	18.5	36	201	98	165	●
CSXi-022-41	CSXi-022-V4-C1	22	48	-	40	201	98	165	●
CSXi-030-41	CSXi-030-V4-C1	30	60	22	49	201	98	165	●
CSXi-037-41	CSXi-037-V4-C1	37	75	30	65	215	145	193	●
CSXi-045-41	CSXi-045-V4-C1	45	85	37	73	215	145	193	●
CSXi-055-41	CSXi-055-V4-C1	55	100	45	96	215	145	193	●
CSXi-075-41	CSXi-075-V4-C1	75	140	60	120	240	200	214	●
CSXi-090-41	CSXi-090-V4-C1	90	170	75	142	240	200	214	●
CSXi-110-41	CSXi-110-V4-C1	110	200	90	165	240	200	214	●

## Tilbehør

Partnummer	Betegnelse	Lager
PIM-EI-01	Ethernet IP, Interface [CSX]	●
PIM-MT-01	Modbus, TCP Interface [CSX]	●
PIM-MB-01	Modbus, Interface [CSX]	●
PIM-PB-01	Profibus, Interface [CSX]	●
PIM-PN-01	Profinet, Interface [CSX]	●
995-03503-00	Terminalbeskyttelse (passer til modellerne CSXi-075 - CSXi-110)	●
PIM-RO-01	Remote, Keypad & Interface sæt [CSX]	●
PIM-RZ-01	Remote, Keypad Interface [CSX]	●
RCM01	Remote, Keypad [CSX]	●
PIM-USB-01	USB Interface	●



CSX serie kommunikation interface tilbehør



CSX serie remote keypad