# Husqvarna CF 25 M

**1.8** kW

**UTGANGSEF FEKT**

**25** A

**INTENSITY AT 42V**

FREQUENCY CONVERTER CF 25 M 230V | 1-Ph | 50Hz / 42V | 3-Ph | 200Hz
Art.nr.: 967 93 87-01

Husqvarna CF er en strømdreven frekvensomformer som gjør at du kan starte betongvibratorsystemet hvor som helst. Omformeren er utstyrt med ett til fire uttak for drift av AX og Vibrastar 42 Volt / 200 Hz høyfrekvente elektriske systemer. En permanent magnet gir stabil strømtilførsel.

## PÅLITELIG YTELSE

Gir stabil ytelse når den er tilkoblet hoveduttaket – 1-faset eller 3-faset avhengig av modellen.

## BESKYTTELSE MOT OVEROPPHETING

For ekstra sikkerhet har omformeren innebygd beskyttelse som forhindrer overoppheting.

## TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR EKSTRA SIKKERHET

Hvis det skulle oppstå et spenningsfall, starter ikke omformeren på nytt før du har trykket på tilbakestillingsknappen.

## ALLE SPESIFIKASJONER
CF 25 M

## CF 25 M 230V | 1-PH | 50HZ / 42V | 3-PH | 200HZ
967 93 87-01

### MOTOR

| | |
|---|---|
| Utgangseffekt | 1,8 kW |
| Intensity at 42V | 25 A |

### SPESIFIKASJONER

| | |
|---|---|
| Fase | 1 or 3 ph |
| Number of outlets | 2 |
| Protection index (IP Code) | IP55 |

### DIMENSJONER

| | |
|---|---|
| Vekt | 31 kg |

### VIBRASJONER

# RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

INTERNE VIBRATORER
## Vibrastar

Slangelengde
**5 m**
Kabellengde
**10 m**
Spenning
**42 V**

INTERNE VIBRATORER
## Vibrastar

Slangelengde
**5 m**
Kabellengde
**10 m**
Spenning
**42 V**

INTERNE VIBRATORER
## Vibrastar

Slangelengde
**5 m**
Kabellengde
**10 m**
Spenning
**42 V**

INTERNE VIBRATORER
## AX

Rørdiameter
**36 mm**
Slangelengde
**5 m**
Kabellengde
**10 m**
Spenning
**42 V**