

når der trykkes på knappen A ▾

vis ikon  ▾

analog skriv pin P13 (kun skrivning) ▾ til 1000

analog skriv pin P14 (kun skrivning) til 1000

analog skriv pin P15 (kun skrivning) til 1000

sæt GameOn ▾ til 1

pause (ms) vælg tilfældig fra 1000 til 10000

analog skriv pin P13 (kun skrivning) ▾ til 800

analog skriv pin P14 (kun skrivning) ▾ til 800

analog skriv pin P15 (kun skrivning) ▾ til 800

mens GameOn ▾

lav hvis der trykkes på pin P0 ▾ så

analog skriv pin P13 (kun skrivning) ▾ til 150

analog skriv pin P14 (kun skrivning) ▾ til 600

analog skriv pin P15 (kun skrivning) ▾ til 600

sæt GameOn ▾ til 0

+

hvis der trykkes på pin P1 ▾ så

analog skriv pin P14 (kun skrivning) ▾ til 150

analog skriv pin P13 (kun skrivning) ▾ til 600

analog skriv pin P15 (kun skrivning) ▾ til 600

sæt GameOn ▾ til 0

+

hvis der trykkes på pin P2 ▾ så

analog skriv pin P15 (kun skrivning) ▾ til 150

analog skriv pin P13 (kun skrivning) ▾ til 600

analog skriv pin P14 (kun skrivning) ▾ til 600

sæt GameOn ▾ til 0

+

ryd skærmen