



INSTRUKTION FÖR BYTE AV PORTOPROGRAM TILL BREVVÅG



Neopost IJ25

Programmet kan installeras omgående då den nya portotabellen aktiveras automatiskt samma dag som det nya portot träder i kraft. De gamla portona ligger kvar fram till dess. Besök gärna www.portoupdatering.se för att ta del av våra pedagogiska instruktionsvideos.

Laddningsinstruktion:

1. Förvissa dig om att maskinen är påslagen, och att ev. KOD är inmatad.
2. Utgå från **"klar läge"**, tryck på **MENU** tangenten.
3. Bläddra med de blå (<>) tangenterna till  visas i displayen.
4. Tryck **OK** för att bekräfta, och meddelandet  visas i displayen.
5. För in minneskortet i sitt läge ovanför displayen (chippet på minneskortet mot dig).



6. Tryck **OK** för att bekräfta. Namnet på minneskortet visas nu i displayen. 
7. Tryck **OK** för att bekräfta.
8. **"Laddning pågår (Laddar...)"** visas nu i displayen, följt av .
Om du får frågan om att ersätta en fil, tryck **OK**.
9. För att återgå till **"klar"** läge, tryck **C** 2 gånger.
Ta ur kortet.

Du kan nu börja frankera!