

ZR150S Rookmelder



1008
1008-CPR-MC 69265752
21



Omschrijving

De rookmelder wordt geleverd met een vervangbare 3V lithium batterij en heeft een levensduur van 10 jaar. De rookmelder is voorzien van een testknop en een pauze-functie, deze zijn standaard ingebouwd. Hierdoor kunt u de mini rookmelder altijd testen op zijn werking en pauzeren wanneer het alarm afgaat. Deze rookmelder heeft een signaalsterkte van 85 decibel. Door zijn dubbele slimme sensor is er minder kans op vals alarm. De rookmelder is in het bezit van verschillende Europees erkende keurmerken zoals EN14604, TUV, Bossec, Intertek en CE.

Eigenschappen

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Spanning | 3V Lithium batterij (bijgeleverd) |
| Testknop | Aanwezig onderaan |
| Garantie | 5 jaar |
| Keurmerk | CE, TUV, Bossec & EN14604 keuring |
| Alarm | 85 dB / 3m |
| Afmeting | 80mm x 80mm x 28mm |
| Kleur | Wit |
| Batterij | 10 jaar, vervangbaar |
| Sensor | Optisch |

Installatie (bijgeleverd)

| |
|-----------------------|
| 3M dubbelzijdige tape |
| Bevestigingsschroeven |

| Artikel | Omschrijving | Spanning | Kleur |
|---------|--------------|----------|-------|
| ZR150S | Rookmelder | 3V | Wit |