

## Lathund för QSL-sändning

### Direkt till stationen eller via QSL-manager:

- \* Fyll i kortet med de data utöver rapport , tid etc som stationen förväntar sig finnas med, t ex locator, kommun, län
- \* Lägg med svarskuvert (SAE= Self addressed envelop)eller klisterlapp med egen adress
- \* Bifoga tillräckligt belopp i form av dollar eller internationella svarskuponger (Svarskuponger IRC, är på väg ut och de flesta vill inte ha IRC, dvs bör undvikas)som minst täcker portokostnaden eller betala via Pay Pal . Svarskuvert med svarsporto kallas SASE (Self addressed stamped envelop), detta kräver att du har oanvända frimärken från landet i fråga och vet vad portot är. I praktiken nästan bara aktuellt för USA..
- \* Vissa DXpeditioner ger möjligheten du kan begära QSL utan att skicka eget QSL. Det kallas On-line QSL Request (OQRS) och sker antingen via tjänsten Club Log eller DXpeditionens/managers webb.
- \* Vissa stationer använder elektronisk logg LoTW (Logbook of The World) detta gäller som konfirmation utan fysiskt kort, men vissa diplom accepterar inte LoTW.

### Via SSA QSL-byrå

- \* Fyll i kortet med de data utöver rapport , tid etc som stationen förväntar sig finnas med, t ex locator, kommun, län, IOTA-nummer e.dyl.
- \* Kontrollera att det verkligen går att skicka kort via byrå till den stationen. Kan göras på QRZ.com, SSAs sida för QSL-hantering eller på stationens egen hemsida. Om möjligt bör du också kontrollera att motstationen vill ha kort och att han är medlem av QSL-byrå i mottagarlandet
- \* Om du skriver signalen på en blank baksida, gör det till vänster på kortets långsida
- \* Om du själv skickar in kortet, se till att varje kort har ett QSL-märke eller betala avgiften till SSA
- \* Sortera korten på rätt sätt. Tänk på att det kan finnas QSL manager i ett annat land än den kontaktade stationen och det avgör var kortet hör hemma:
  - Landsordning med början på A , t ex A7, BY ända bort till siffror t ex 7X, 9A. Det betyder att alla RA och UA läggs tillsammans liksom M, G 2E, GW m fl. (EI och EJ hör inte hemma i den buntén). Det finns flera exempel på detta F + TM, HL + DS osv. Man behöver inte lägga korten i någon speciell ordning inom varje land utom i följande fall:
    - = **Sverige** Kort till svenska stationer sorteras distriktsvis, alltså alla med siffran 1 för sig osv. oavsett om det gäller SA1, SM1, 7S1, 8S1 eller något annat svenskt prefix. Specialsignaler som SE2013WE har i regel en QSL-manager angiven och då ska kortet gå till denne.
    - = **USA** Korten sorteras distriktsvis på motsvarande sätt utom distrikt 4 som delas på en- och tvåbokstaviga prefix dvs alla K4, N4 och W4 i en bunt och AF4, KD4, NS4 och WB4 i en annan (obs! detta är bara exempel). Dessutom ska alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet sorteras var för sig. Exempel är KH2, KH6, KL7, KP2 och KP4.
- Glöm inte att f d Sovjetunionens stater numera är egna länder och behandlas på samma sätt som övriga länder. Försök framför allt att skilja på Ryssland och Ukraina
- \* Korten behöver inte förses med gem, tape eller särskiljas med papperslappar, det räcker i regel med en gummisnodd om **hela** buntén (har du väldigt många kort kanske det behövs flera buntar)