

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>Call (station 2) Call (station 2) DE Call (station 1) Call (station 1) +K</p>		<p>Du (Station 1) gör ett riktat anrop.</p> <p>Om du själv blir uppropad svarar du enligt mallen för Station 2.</p> <p>I stället för att avsluta med +K är det också vanligt att sända PSE K dvs. please kom</p>
	<p>Call (station 1) DE Call (station 2) = GM (OM) ES TNX FER COMING BACK (=) UR RST IS (t.ex) 599 (=) QTH IS (=) MY NAME IS(=) HW ? (=) Call (station 1) DE Call (station 2 = K</p>	<p>Station 1 får svar på anropet . Station 2 sänder sitt första pass. Det kan vara något i stil med det här.</p> <p>Motstationen kan också skifta till dej med HW CPY?=BK eller HW ? BK</p> <p>Läs gärna om användning av åtskillnadstecken, dadidida, skrivs som = i kommentaren till trafikexempel 1.</p>

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>R</p> <p>Call (station 2) DE Call (station 1) =</p> <p>GM DR (namn) (=)</p> <p>TNX FER FB RPRT</p> <p>(FROM(QTH))(=)</p> <p>UR RST IS(=)</p> <p>MY QTH IS(=)</p> <p>MY NAME IS(=)</p> <p>HW CPY DR (namn) ? (=)</p>		<p>Om Station 2 skiftar med BK börjar du med "DE Call (station 1) i stället för att använda fullständig signaladress. Sedan fortsätter du direkt med att kvittera (om mottagningen gått bra).</p> <p>Du kan också skifta till motstationen genom att sända HW CPY?=BK</p> <p>I stället för att sända det längre HW CPY DR (namn) ? (=) kan du välja att sända HW ? (=)</p>
<p>Call (station 2) DE Call (station 1) = K</p>	<p>Fortsättning nästa sida...</p>	

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>Fortsättning nästa sida...</p>	<p>R</p> <p>Call (station 1) DE Call (station 2) =</p> <p>FB DR(namn)</p> <p>ES TNX FER INFO =</p> <p>MY RIG IS</p> <p>RUNNING WATTS</p> <p>INTO A ANT (=)</p> <p>WX IS (=)</p> <p>QSL SURE, PSE QSL VIA BUREAU (=)</p> <p>TNX FER NICE (FB) QSO, GOOD LUCK, GOOD DX, HPE CUAGN DR (=)</p> <p>NW QRU</p> <p>VY 73</p> <p>Call (station 1) DE Call (station 2) = + @</p>	<p>Motstationen sänder nu ett andra pass till dej som kan vara något i stil med detta exempel.</p> <p>Stora variationer kan förekomma.</p> <p>Det här passen kan också vara ganska olika långa beroende på om motstationen jäktar eller tar tid på sig.</p> <p>Ta det lugnt. Det är inte hela världen ifall du missar lite.</p>

Station 1	Station 2	Kommentar/instruktion
<p>R</p> <p>Call (station 2) DE Call (station 1) =</p> <p>FB DR</p> <p>ES TNX FER INFO =</p> <p>MY RIG IS</p> <p>RUNNING WATTS</p> <p>INTO AANT=</p> <p>WX IS=</p> <p>MY QSL SURE VIA BUREAU, PSE QSL =</p> <p>NW QRU=</p> <p>TNX FER NICE QSO, GOOD DX</p> <p>DR(namn)</p> <p>HAVE A NICE DAY, HPE CUAGN 73 =</p> <p>Call (station 2) DE Call (station 1) = + @</p>		<p>Kvittera ifall du klarat av att ta emot det som sänts. Igen: Ta det lugnt. Det är inte hela världen ifall du missat lite.</p> <p>Anpassa dej efter motstationen. Om den var kortfattad i förra passet, var kortfattad själv. Var alltid hövlig.</p> <p>Slut. För in uppgifterna i loggen.</p>